# Configurateur PEX

| Luminaire | | Génération | | Taille | | Paquet lumineux réel | | Distribution optique | | Température de fonctionnement | | Fermeture | | Equipement / Régulation | | Urgence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PEX** | PEX | **.1** | Génération 1 | **.N** | 662 x 146 x 111 **(1)** | **.L034** | 3000 lm 4000 K | **.IS80** | Distribution 80 x 100º | **.TA** | (- 20 a + 40ºC) **(2)** | **.IN** | Fermeture inoxidable | **.1N** | 1 niveau (Driver 1-10V) | **.EM3** | Urgence 3h **(4)** |
| | | | | **.S** | 1272 x 146 x 111 | **.L054** | 5000 lm 4000 K | | | | | | | | | **.S-EM** | Sans l'urgence |
| | | | | **.M** | 1572 x 146 x 111 | **.L074** | 7000 lm 4000 K | | | | | | | | | | |

| EXCLUSIONS ET INCLUSIONS LUMINAIRES |
|---|
| 1. La taille N avec urgence n'est pas possible |
| 2. Disponible uniquement pour les versions température ambiante |
| 3. EM3 a la température de fonctionnement de 0ºC à +35ºC (EM) |

## PEX LED 4000K

| Codage | T° de couleur (K) | Flux utile total (lm) | Puissance totale avec driver (W) | Rendement 25ºC (lm/W) |
|---|---|---|---|---|
| L034 | 4000 | 2779 | 23 | 120 |
| L054 | 4000 | 5558 | 44 | 127 |
| L074 | 4000 | 6947 | 55 | 127 |

Facteur de puissance (Ø): Plus haute 0,9.

Tolérances : Flux LED -+ 7%. Puissance totale du luminaire +- 9%.